

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0101 \ 1011 \ 0001 \ 0001 \\ + 0111 \ 1110 \ 1011 \ 0000 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0100 \ 0101 \ 0010 \ 1010 \\ + 0010 \ 0000 \ 1110 \ 0101 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0001 \ 1011 \ 1011 \ 1011 \\ + 0111 \ 0000 \ 1110 \ 1001 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Addieren von 2 16-Bit Dualzahlen und Umwandlung in Dezimalzahl. Ergebnisse max. bis 1111 1111 1111 1111(Dual) bzw. 65535(Dezimal).

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0101 & 1011 & 0001 & 0001 & = & 23313 \\ + 0111 & 1110 & 1011 & 0000 & = & 32432 \\ \hline = 1101 & 1001 & 1100 & 0001 & = & 55745 \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0100 & 0101 & 0010 & 1010 & = & 17706 \\ + 0010 & 0000 & 1110 & 0101 & = & 8421 \\ \hline = 0110 & 0110 & 0000 & 1111 & = & 26127 \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0001 & 1011 & 1011 & 1011 & = & 7099 \\ + 0111 & 0000 & 1110 & 1001 & = & 28905 \\ \hline = 1000 & 1100 & 1010 & 0100 & = & 36004 \end{array}$$