

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0110 \ 1010 \ 0000 \ 0110 \\ + 0001 \ 0110 \ 1111 \ 1010 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0000 \ 0000 \ 0100 \ 1101 \\ + 0010 \ 1110 \ 0101 \ 0101 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0111 \ 0000 \ 1010 \ 1001 \\ + 0100 \ 1110 \ 0111 \ 0001 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Addieren von 2 16-Bit Dualzahlen und Umwandlung in Dezimalzahl. Ergebnisse max. bis 1111 1111 1111 1111(Dual) bzw. 65535(Dezimal).

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0110 & 1010 & 0000 & 0110 & = & 27142 \\ + & 0001 & 0110 & 1111 & 1010 & = & 5882 \\ \hline = & 1000 & 0001 & 0000 & 0000 & = & 33024 \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0000 & 0000 & 0100 & 1101 & = & 77 \\ + & 0010 & 1110 & 0101 & 0101 & = & 11861 \\ \hline = & 0010 & 1110 & 1010 & 0010 & = & 11938 \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0111 & 0000 & 1010 & 1001 & = & 28841 \\ + & 0100 & 1110 & 0111 & 0001 & = & 20081 \\ \hline = & 1011 & 1111 & 0001 & 1010 & = & 48922 \end{array}$$