

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0001 \ 0000 \ 0011 \ 1000 \\ + 0010 \ 0000 \ 1110 \ 0000 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0101 \ 1100 \ 1111 \ 0001 \\ + 0000 \ 1010 \ 0001 \ 1101 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0111 \ 1100 \ 0010 \ 0111 \\ + 0001 \ 1100 \ 0111 \ 1010 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Addieren von 2 16-Bit Dualzahlen und Umwandlung in Dezimalzahl. Ergebnisse max. bis 1111 1111 1111 1111(Dual) bzw. 65535(Dezimal).

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0001 & 0000 & 0011 & 1000 & = & 4152 \\ + & 0010 & 0000 & 1110 & 0000 & = & 8416 \\ \hline = & 0011 & 0001 & 0001 & 1000 & = & 12568 \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0101 & 1100 & 1111 & 0001 & = & 23793 \\ + & 0000 & 1010 & 0001 & 1101 & = & 2589 \\ \hline = & 0110 & 0111 & 0000 & 1110 & = & 26382 \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0111 & 1100 & 0010 & 0111 & = & 31783 \\ + & 0001 & 1100 & 0111 & 1010 & = & 7290 \\ \hline = & 1001 & 1000 & 1010 & 0001 & = & 39073 \end{array}$$