

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0011 \ 1100 \ 1110 \ 0001 \\ + 0000 \ 1101 \ 1101 \ 1101 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0011 \ 1101 \ 1010 \ 1100 \\ + 0001 \ 0000 \ 1010 \ 1110 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0111 \ 0100 \ 1100 \ 1010 \\ + 0111 \ 1111 \ 0000 \ 1100 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Addieren von 2 16-Bit Dualzahlen und Umwandlung in Dezimalzahl. Ergebnisse max. bis 1111 1111 1111 1111(Dual) bzw. 65535(Dezimal).

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0011 & 1100 & 1110 & 0001 & = & 15585 \\ + 0000 & 1101 & 1101 & 1101 & = & 3549 \\ \hline = 0100 & 1010 & 1011 & 1110 & = & 19134 \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0011 & 1101 & 1010 & 1100 & = & 15788 \\ + 0001 & 0000 & 1010 & 1110 & = & 4270 \\ \hline = 0100 & 1110 & 0101 & 1010 & = & 20058 \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0111 & 0100 & 1100 & 1010 & = & 29898 \\ + 0111 & 1111 & 0000 & 1100 & = & 32524 \\ \hline = 1111 & 0011 & 1101 & 0110 & = & 62422 \end{array}$$