

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0101 \ 0100 \ 1001 \ 1100 \\ + 0110 \ 1000 \ 0000 \ 0000 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0100 \ 0111 \ 0100 \ 1110 \\ + 0111 \ 0100 \ 0100 \ 0110 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0010 \ 0110 \ 0001 \ 0110 \\ + 0110 \ 1010 \ 0010 \ 1010 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Addieren von 2 16-Bit Dualzahlen und Umwandlung in Dezimalzahl. Ergebnisse max. bis 1111 1111 1111 1111(Dual) bzw. 65535(Dezimal).

### Lösungen

#### Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0101 & 0100 & 1001 & 1100 & = & 21660 \\ + 0110 & 1000 & 0000 & 0000 & = & 26624 \\ \hline = 1011 & 1100 & 1001 & 1100 & = & 48284 \end{array}$$

#### Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0100 & 0111 & 0100 & 1110 & = & 18254 \\ + 0111 & 0100 & 0100 & 0110 & = & 29766 \\ \hline = 1011 & 1011 & 1001 & 0100 & = & 48020 \end{array}$$

#### Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0010 & 0110 & 0001 & 0110 & = & 9750 \\ + 0110 & 1010 & 0010 & 1010 & = & 27178 \\ \hline = 1001 & 0000 & 0100 & 0000 & = & 36928 \end{array}$$