

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0100 \ 1000 \ 1000 \ 1001 \\ + 0011 \ 1000 \ 0010 \ 1101 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0011 \ 0111 \ 0111 \ 1110 \\ + 0100 \ 1100 \ 1111 \ 0011 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{r} 0011 \ 0001 \ 0010 \ 1000 \\ + 0011 \ 1010 \ 0110 \ 0101 \\ \hline = \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Addieren von 2 16-Bit Dualzahlen und Umwandlung in Dezimalzahl. Ergebnisse max. bis 1111 1111 1111 1111(Dual) bzw. 65535(Dezimal).

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0100 & 1000 & 1000 & 1001 & = & 18569 \\ + 0011 & 1000 & 0010 & 1101 & = & 14381 \\ \hline = 1000 & 0000 & 1011 & 0110 & = & 32950 \end{array}$$

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0011 & 0111 & 0111 & 1110 & = & 14206 \\ + 0100 & 1100 & 1111 & 0011 & = & 19699 \\ \hline = 1000 & 0100 & 0111 & 0001 & = & 33905 \end{array}$$

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

$$\begin{array}{rcl} 0011 & 0001 & 0010 & 1000 & = & 12584 \\ + 0011 & 1010 & 0110 & 0101 & = & 14949 \\ \hline = 0110 & 1011 & 1000 & 1101 & = & 27533 \end{array}$$