

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 0010 1101 0010</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0100 0110 0101 0100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0011 1001 0111 0110</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 0000 0111 1011</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0100 1000 1100 0010</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0001 1011 1010 1111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 1110 0101 0001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0010 1110 0010 0101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0001 0100 0110 1101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 0010 1101 0010</b>	<b>=</b>	<b>17106</b>
<b>0100 0110 0101 0100</b>	<b>=</b>	<b>18004</b>
<b>+ 0011 1001 0111 0110</b>	<b>=</b>	<b>14710</b>
<hr/>		
<b>= 1100 0010 1001 1100</b>	<b>=</b>	<b>49820</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 0000 0111 1011</b>	<b>=</b>	<b>8315</b>
<b>0100 1000 1100 0010</b>	<b>=</b>	<b>18626</b>
<b>+ 0001 1011 1010 1111</b>	<b>=</b>	<b>7087</b>
<hr/>		
<b>= 1000 0100 1110 1100</b>	<b>=</b>	<b>34028</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 1110 0101 0001</b>	<b>=</b>	<b>7761</b>
<b>0010 1110 0010 0101</b>	<b>=</b>	<b>11813</b>
<b>+ 0001 0100 0110 1101</b>	<b>=</b>	<b>5229</b>
<hr/>		
<b>= 0110 0000 1110 0011</b>	<b>=</b>	<b>24803</b>