

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 0110 0100 1001	=	<input type="text"/>
0100 0010 0000 0100	=	<input type="text"/>
+ 0011 0000 0010 1110	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0100 0101 1110 1111	=	<input type="text"/>
0000 1111 0001 0110	=	<input type="text"/>
+ 0000 0101 1001 1010	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 0100 0100 1010	=	<input type="text"/>
0011 1011 0011 1101	=	<input type="text"/>
+ 0100 0100 0111 1101	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0110 0100 1001</b>	<b>=</b>	<b>1609</b>
<b>0100 0010 0000 0100</b>	<b>=</b>	<b>16900</b>
<b>+ 0011 0000 0010 1110</b>	<b>=</b>	<b>12334</b>
<hr/>		
<b>= 0111 1000 0111 1011</b>	<b>=</b>	<b>30843</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 0101 1110 1111</b>	<b>=</b>	<b>17903</b>
<b>0000 1111 0001 0110</b>	<b>=</b>	<b>3862</b>
<b>+ 0000 0101 1001 1010</b>	<b>=</b>	<b>1434</b>
<hr/>		
<b>= 0101 1010 1001 1111</b>	<b>=</b>	<b>23199</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0100 0100 1010</b>	<b>=</b>	<b>1098</b>
<b>0011 1011 0011 1101</b>	<b>=</b>	<b>15165</b>
<b>+ 0100 0100 0111 1101</b>	<b>=</b>	<b>17533</b>
<hr/>		
<b>= 1000 0100 0000 0100</b>	<b>=</b>	<b>33796</b>