

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0100 1000 0001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0011 0010 1101 0011</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0000 1111 1101 1001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0110 0000 0111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0010 0010 0100 0100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0101 0011 1100 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 0100 0001 0100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0100 1010 0111 0110</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0001 0010 1010 0010</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0100 1000 0001</b>	<b>=</b>	<b>1153</b>
<b>0011 0010 1101 0011</b>	<b>=</b>	<b>13011</b>
<b>+ 0000 1111 1101 1001</b>	<b>=</b>	<b>4057</b>
<hr/>		
<b>= 0100 0111 0010 1101</b>	<b>=</b>	<b>18221</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0110 0000 0111</b>	<b>=</b>	<b>1543</b>
<b>0010 0010 0100 0100</b>	<b>=</b>	<b>8772</b>
<b>+ 0101 0011 1100 0000</b>	<b>=</b>	<b>21440</b>
<hr/>		
<b>= 0111 1100 0000 1011</b>	<b>=</b>	<b>31755</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 0100 0001 0100</b>	<b>=</b>	<b>5140</b>
<b>0100 1010 0111 0110</b>	<b>=</b>	<b>19062</b>
<b>+ 0001 0010 1010 0010</b>	<b>=</b>	<b>4770</b>
<hr/>		
<b>= 0111 0001 0010 1100</b>	<b>=</b>	<b>28972</b>