

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1110 0111 1100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0000 0010 1110 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0100 1011 0110 0111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 1101 0111 0111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0010 0001 0100 0110</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0001 1010 0000 0111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1000 0101 0111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0101 0010 1110 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0010 0011 1101 0111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1110 0111 1100</b>	<b>=</b>	<b>20092</b>
<b>0000 0010 1110 0000</b>	<b>=</b>	<b>736</b>
<b>+ 0100 1011 0110 0111</b>	<b>=</b>	<b>19303</b>
<hr/>		
<b>= 1001 1100 1100 0011</b>	<b>=</b>	<b>40131</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 1101 0111 0111</b>	<b>=</b>	<b>11639</b>
<b>0010 0001 0100 0110</b>	<b>=</b>	<b>8518</b>
<b>+ 0001 1010 0000 0111</b>	<b>=</b>	<b>6663</b>
<hr/>		
<b>= 0110 1000 1100 0100</b>	<b>=</b>	<b>26820</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1000 0101 0111</b>	<b>=</b>	<b>18519</b>
<b>0101 0010 1110 0000</b>	<b>=</b>	<b>21216</b>
<b>+ 0010 0011 1101 0111</b>	<b>=</b>	<b>9175</b>
<hr/>		
<b>= 1011 1111 0000 1110</b>	<b>=</b>	<b>48910</b>