

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 0111 1100 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0011 1010 1010 0001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0010 1100 0101 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 1100 0010 0011</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0000 0110 0110 0110</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0010 1011 1000 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 0111 1100 1001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0000 1111 1011 0010</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0010 1100 0111 1000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 0111 1100 0000</b>	<b>=</b>	<b>10176</b>
<b>0011 1010 1010 0001</b>	<b>=</b>	<b>15009</b>
<b>+ 0010 1100 0101 0000</b>	<b>=</b>	<b>11344</b>
<hr/>		
<b>= 1000 1110 1011 0001</b>	<b>=</b>	<b>36529</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 1100 0010 0011</b>	<b>=</b>	<b>7203</b>
<b>0000 0110 0110 0110</b>	<b>=</b>	<b>1638</b>
<b>+ 0010 1011 1000 0000</b>	<b>=</b>	<b>11136</b>
<hr/>		
<b>= 0100 1110 0000 1001</b>	<b>=</b>	<b>19977</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 0111 1100 1001</b>	<b>=</b>	<b>14281</b>
<b>0000 1111 1011 0010</b>	<b>=</b>	<b>4018</b>
<b>+ 0010 1100 0111 1000</b>	<b>=</b>	<b>11384</b>
<hr/>		
<b>= 0111 0011 1111 0011</b>	<b>=</b>	<b>29683</b>