

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0100 1110 0000 1000	=	<input type="text"/>
0000 1101 1010 0100	=	<input type="text"/>
+ 0001 0001 1010 1010	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0011 0001 1110 1101	=	<input type="text"/>
0010 1110 0010 1111	=	<input type="text"/>
+ 0001 1100 1101 0011	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0100 1101 1101 1011	=	<input type="text"/>
0011 0010 0101 0100	=	<input type="text"/>
+ 0010 0010 0100 1101	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1110 0000 1000</b>	<b>=</b>	<b>19976</b>
<b>0000 1101 1010 0100</b>	<b>=</b>	<b>3492</b>
<b>+ 0001 0001 1010 1010</b>	<b>=</b>	<b>4522</b>
<hr/>		
<b>= 0110 1101 0101 0110</b>	<b>=</b>	<b>27990</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 0001 1110 1101</b>	<b>=</b>	<b>12781</b>
<b>0010 1110 0010 1111</b>	<b>=</b>	<b>11823</b>
<b>+ 0001 1100 1101 0011</b>	<b>=</b>	<b>7379</b>
<hr/>		
<b>= 0111 1100 1110 1111</b>	<b>=</b>	<b>31983</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1101 1101 1011</b>	<b>=</b>	<b>19931</b>
<b>0011 0010 0101 0100</b>	<b>=</b>	<b>12884</b>
<b>+ 0010 0010 0100 1101</b>	<b>=</b>	<b>8781</b>
<hr/>		
<b>= 1010 0010 0111 1100</b>	<b>=</b>	<b>41596</b>