

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0010 1001 0001 1110	=	<input type="text"/>
0010 0001 1000 1101	=	<input type="text"/>
+ 0000 1001 0010 0011	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 1101 1100 1110	=	<input type="text"/>
0001 0001 1001 0010	=	<input type="text"/>
+ 0011 0110 0111 1110	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0011 1011 1110 1111	=	<input type="text"/>
0100 0100 0000 1111	=	<input type="text"/>
+ 0001 0100 1011 1001	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 1001 0001 1110</b>	<b>=</b>	<b>10526</b>
<b>0010 0001 1000 1101</b>	<b>=</b>	<b>8589</b>
<b>+ 0000 1001 0010 0011</b>	<b>=</b>	<b>2339</b>
<hr/>		
<b>= 0101 0011 1100 1110</b>	<b>=</b>	<b>21454</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 1101 1100 1110</b>	<b>=</b>	<b>3534</b>
<b>0001 0001 1001 0010</b>	<b>=</b>	<b>4498</b>
<b>+ 0011 0110 0111 1110</b>	<b>=</b>	<b>13950</b>
<hr/>		
<b>= 0101 0101 1101 1110</b>	<b>=</b>	<b>21982</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 1011 1110 1111</b>	<b>=</b>	<b>15343</b>
<b>0100 0100 0000 1111</b>	<b>=</b>	<b>17423</b>
<b>+ 0001 0100 1011 1001</b>	<b>=</b>	<b>5305</b>
<hr/>		
<b>= 1001 0100 1011 0111</b>	<b>=</b>	<b>38071</b>