

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0011 1001 0100 0000	=	<input type="text"/>
0010 0001 0011 0111	=	<input type="text"/>
+ 0010 0100 1101 1100	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 1010 1101 0100	=	<input type="text"/>
0100 0111 0100 1110	=	<input type="text"/>
+ 0010 1100 0111 0101	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 0000 0001 0000	=	<input type="text"/>
0011 1010 0100 0111	=	<input type="text"/>
+ 0100 0100 0000 0010	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 1001 0100 0000</b>	<b>=</b>	<b>14656</b>
<b>0010 0001 0011 0111</b>	<b>=</b>	<b>8503</b>
<b>+ 0010 0100 1101 1100</b>	<b>=</b>	<b>9436</b>
<hr/>		
<b>= 0111 1111 0101 0011</b>	<b>=</b>	<b>32595</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 1010 1101 0100</b>	<b>=</b>	<b>2772</b>
<b>0100 0111 0100 1110</b>	<b>=</b>	<b>18254</b>
<b>+ 0010 1100 0111 0101</b>	<b>=</b>	<b>11381</b>
<hr/>		
<b>= 0111 1110 1001 0111</b>	<b>=</b>	<b>32407</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0000 0001 0000</b>	<b>=</b>	<b>16</b>
<b>0011 1010 0100 0111</b>	<b>=</b>	<b>14919</b>
<b>+ 0100 0100 0000 0010</b>	<b>=</b>	<b>17410</b>
<hr/>		
<b>= 0111 1110 0101 1001</b>	<b>=</b>	<b>32345</b>