

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 0100 1000 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0100 1111 0001 0001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0100 1111 0010 1010</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 0001 1111 0101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0001 1011 1010 0011</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0100 0010 1111 0011</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1000 1010 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0001 0010 1101 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0100 1011 0010 1100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 0100 1000 0000</b>	<b>=</b>	<b>9344</b>
<b>0100 1111 0001 0001</b>	<b>=</b>	<b>20241</b>
<b>+ 0100 1111 0010 1010</b>	<b>=</b>	<b>20266</b>
<hr/>		
<b>= 1100 0010 1011 1011</b>	<b>=</b>	<b>49851</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 0001 1111 0101</b>	<b>=</b>	<b>16885</b>
<b>0001 1011 1010 0011</b>	<b>=</b>	<b>7075</b>
<b>+ 0100 0010 1111 0011</b>	<b>=</b>	<b>17139</b>
<hr/>		
<b>= 1010 0000 1000 1011</b>	<b>=</b>	<b>41099</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1000 1010 0000</b>	<b>=</b>	<b>18592</b>
<b>0001 0010 1101 0000</b>	<b>=</b>	<b>4816</b>
<b>+ 0100 1011 0010 1100</b>	<b>=</b>	<b>19244</b>
<hr/>		
<b>= 1010 0110 1001 1100</b>	<b>=</b>	<b>42652</b>