

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 0110 1110 1001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0000 1100 0011 1110</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0001 0000 0000 1101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1100 1110 0101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0100 1001 1000 1011</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0100 1100 1000 1101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0101 0100 1101 1001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0011 1000 0100 0001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0001 1100 1101 0101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 0110 1110 1001</b>	<b>=</b>	<b>14057</b>
<b>0000 1100 0011 1110</b>	<b>=</b>	<b>3134</b>
<b>+ 0001 0000 0000 1101</b>	<b>=</b>	<b>4109</b>
<hr/>		
<b>= 0101 0011 0011 0100</b>	<b>=</b>	<b>21300</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1100 1110 0101</b>	<b>=</b>	<b>19685</b>
<b>0100 1001 1000 1011</b>	<b>=</b>	<b>18827</b>
<b>+ 0100 1100 1000 1101</b>	<b>=</b>	<b>19597</b>
<hr/>		
<b>= 1110 0010 1111 1101</b>	<b>=</b>	<b>58109</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0101 0100 1101 1001</b>	<b>=</b>	<b>21721</b>
<b>0011 1000 0100 0001</b>	<b>=</b>	<b>14401</b>
<b>+ 0001 1100 1101 0101</b>	<b>=</b>	<b>7381</b>
<hr/>		
<b>= 1010 1001 1110 1111</b>	<b>=</b>	<b>43503</b>