

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0011 1110 1001 0100	=	<input type="text"/>
0010 1010 1010 0101	=	<input type="text"/>
+ 0001 1110 0010 1110	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0011 0101 0000 1101	=	<input type="text"/>
0100 0001 0011 0111	=	<input type="text"/>
+ 0010 1110 0101 0101	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 0000 0101 0111	=	<input type="text"/>
0010 1100 1110 0011	=	<input type="text"/>
+ 0100 0101 1101 1010	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 1110 1001 0100</b>	<b>=</b>	<b>16020</b>
<b>0010 1010 1010 0101</b>	<b>=</b>	<b>10917</b>
<b>+ 0001 1110 0010 1110</b>	<b>=</b>	<b>7726</b>
<hr/>		
<b>= 1000 0111 0110 0111</b>	<b>=</b>	<b>34663</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 0101 0000 1101</b>	<b>=</b>	<b>13581</b>
<b>0100 0001 0011 0111</b>	<b>=</b>	<b>16695</b>
<b>+ 0010 1110 0101 0101</b>	<b>=</b>	<b>11861</b>
<hr/>		
<b>= 1010 0100 1001 1001</b>	<b>=</b>	<b>42137</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0000 0101 0111</b>	<b>=</b>	<b>87</b>
<b>0010 1100 1110 0011</b>	<b>=</b>	<b>11491</b>
<b>+ 0100 0101 1101 1010</b>	<b>=</b>	<b>17882</b>
<hr/>		
<b>= 0111 0011 0001 0100</b>	<b>=</b>	<b>29460</b>