

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0011 0100 1111 1101	=	<input type="text"/>
0011 0101 0010 0100	=	<input type="text"/>
+ 0100 0110 0111 1100	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0010 1000 1101 0010	=	<input type="text"/>
0001 1001 0100 1010	=	<input type="text"/>
+ 0000 1011 1110 1101	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0001 1110 0101 0001	=	<input type="text"/>
0000 0001 0000 0001	=	<input type="text"/>
+ 0011 1001 1011 0011	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 0100 1111 1101</b>	<b>=</b>	<b>13565</b>
<b>0011 0101 0010 0100</b>	<b>=</b>	<b>13604</b>
<b>+ 0100 0110 0111 1100</b>	<b>=</b>	<b>18044</b>
<hr/>		
<b>= 1011 0000 1001 1101</b>	<b>=</b>	<b>45213</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 1000 1101 0010</b>	<b>=</b>	<b>10450</b>
<b>0001 1001 0100 1010</b>	<b>=</b>	<b>6474</b>
<b>+ 0000 1011 1110 1101</b>	<b>=</b>	<b>3053</b>
<hr/>		
<b>= 0100 1110 0000 1001</b>	<b>=</b>	<b>19977</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 1110 0101 0001</b>	<b>=</b>	<b>7761</b>
<b>0000 0001 0000 0001</b>	<b>=</b>	<b>257</b>
<b>+ 0011 1001 1011 0011</b>	<b>=</b>	<b>14771</b>
<hr/>		
<b>= 0101 1001 0000 0101</b>	<b>=</b>	<b>22789</b>