

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 0101 0100 1000	=	<input type="text"/>
0010 0011 1110 0000	=	<input type="text"/>
+ 0100 1010 1001 1011	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0010 0100 0001 0011	=	<input type="text"/>
0100 0101 1001 1101	=	<input type="text"/>
+ 0100 1101 0000 0101	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 1101 1101 1111	=	<input type="text"/>
0000 0100 1001 0110	=	<input type="text"/>
+ 0010 1110 1111 0011	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0101 0100 1000</b>	<b>=</b>	<b>1352</b>
<b>0010 0011 1110 0000</b>	<b>=</b>	<b>9184</b>
<b>+ 0100 1010 1001 1011</b>	<b>=</b>	<b>19099</b>
<hr/>		
<b>= 0111 0011 1100 0011</b>	<b>=</b>	<b>29635</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 0100 0001 0011</b>	<b>=</b>	<b>9235</b>
<b>0100 0101 1001 1101</b>	<b>=</b>	<b>17821</b>
<b>+ 0100 1101 0000 0101</b>	<b>=</b>	<b>19717</b>
<hr/>		
<b>= 1011 0110 1011 0101</b>	<b>=</b>	<b>46773</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 1101 1101 1111</b>	<b>=</b>	<b>3551</b>
<b>0000 0100 1001 0110</b>	<b>=</b>	<b>1174</b>
<b>+ 0010 1110 1111 0011</b>	<b>=</b>	<b>12019</b>
<hr/>		
<b>= 0100 0001 0110 1000</b>	<b>=</b>	<b>16744</b>