

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 0011 1110 0100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0001 1011 1100 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0100 1001 0100 1000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 1010 0100 0110</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0100 0111 1010 1010</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0000 0110 0000 0011</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 1111 1000 0111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0010 0111 0100 0100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0010 0111 1111 0101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 0011 1110 0100</b>	<b>=</b>	<b>17380</b>
<b>0001 1011 1100 0000</b>	<b>=</b>	<b>7104</b>
<b>+ 0100 1001 0100 1000</b>	<b>=</b>	<b>18760</b>
<hr/>		
<b>= 1010 1000 1110 1100</b>	<b>=</b>	<b>43244</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 1010 0100 0110</b>	<b>=</b>	<b>14918</b>
<b>0100 0111 1010 1010</b>	<b>=</b>	<b>18346</b>
<b>+ 0000 0110 0000 0011</b>	<b>=</b>	<b>1539</b>
<hr/>		
<b>= 1000 0111 1111 0011</b>	<b>=</b>	<b>34803</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 1111 1000 0111</b>	<b>=</b>	<b>3975</b>
<b>0010 0111 0100 0100</b>	<b>=</b>	<b>10052</b>
<b>+ 0010 0111 1111 0101</b>	<b>=</b>	<b>10229</b>
<hr/>		
<b>= 0101 1110 1100 0000</b>	<b>=</b>	<b>24256</b>