

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0011 1101 0111 0110	=	<input type="text"/>
0010 1101 0101 1111	=	<input type="text"/>
+ 0001 0000 0001 0001	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 0110 0000 1111	=	<input type="text"/>
0100 0001 0111 0110	=	<input type="text"/>
+ 0011 1101 1100 1000	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0100 1010 0100 0011	=	<input type="text"/>
0010 1111 1100 1001	=	<input type="text"/>
+ 0010 0011 0111 1110	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 1101 0111 0110</b>	<b>=</b>	<b>15734</b>
<b>0010 1101 0101 1111</b>	<b>=</b>	<b>11615</b>
<b>+ 0001 0000 0001 0001</b>	<b>=</b>	<b>4113</b>
<hr/>		
<b>= 0111 1010 1110 0110</b>	<b>=</b>	<b>31462</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0110 0000 1111</b>	<b>=</b>	<b>1551</b>
<b>0100 0001 0111 0110</b>	<b>=</b>	<b>16758</b>
<b>+ 0011 1101 1100 1000</b>	<b>=</b>	<b>15816</b>
<hr/>		
<b>= 1000 0101 0100 1101</b>	<b>=</b>	<b>34125</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0100 1010 0100 0011</b>	<b>=</b>	<b>19011</b>
<b>0010 1111 1100 1001</b>	<b>=</b>	<b>12233</b>
<b>+ 0010 0011 0111 1110</b>	<b>=</b>	<b>9086</b>
<hr/>		
<b>= 1001 1101 1000 1010</b>	<b>=</b>	<b>40330</b>