

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0010 0011 1101 1011	=	<input type="text"/>
0011 0101 0000 1001	=	<input type="text"/>
+ 0100 1001 0110 1110	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0001 1011 1101 0010	=	<input type="text"/>
0010 0101 1110 1100	=	<input type="text"/>
+ 0100 1100 0010 1011	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

0000 0110 0111 0011	=	<input type="text"/>
0001 1101 1110 0011	=	<input type="text"/>
+ 0001 0011 1011 0010	=	<input type="text"/>
<hr/>		
=	=	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 0011 1101 1011</b>	<b>=</b>	<b>9179</b>
<b>0011 0101 0000 1001</b>	<b>=</b>	<b>13577</b>
<b>+ 0100 1001 0110 1110</b>	<b>=</b>	<b>18798</b>
<hr/>		
<b>= 1010 0010 0101 0010</b>	<b>=</b>	<b>41554</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 1011 1101 0010</b>	<b>=</b>	<b>7122</b>
<b>0010 0101 1110 1100</b>	<b>=</b>	<b>9708</b>
<b>+ 0100 1100 0010 1011</b>	<b>=</b>	<b>19499</b>
<hr/>		
<b>= 1000 1101 1110 1001</b>	<b>=</b>	<b>36329</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0000 0110 0111 0011</b>	<b>=</b>	<b>1651</b>
<b>0001 1101 1110 0011</b>	<b>=</b>	<b>7651</b>
<b>+ 0001 0011 1011 0010</b>	<b>=</b>	<b>5042</b>
<hr/>		
<b>= 0011 1000 0000 1000</b>	<b>=</b>	<b>14344</b>