

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

**Aufgabe 1.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 1111 0000 0000</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0011 1100 1100 0101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0100 0111 0111 1100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 2.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 1011 0010 0101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0010 1110 1000 1101</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0001 0100 0011 1001</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

**Aufgabe 3.)**

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 0010 1100 0111</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>0100 1001 0110 1110</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<b>+ 0100 0010 1010 1100</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/>		
<b>=</b>	<b>=</b>	<input type="text"/>
<hr/> <hr/>		

Lösungen

Aufgabe 1.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0010 1111 0000 0000</b>	<b>=</b>	<b>12032</b>
<b>0011 1100 1100 0101</b>	<b>=</b>	<b>15557</b>
<b>+ 0100 0111 0111 1100</b>	<b>=</b>	<b>18300</b>
<hr/>		
<b>= 1011 0011 0100 0001</b>	<b>=</b>	<b>45889</b>

Aufgabe 2.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0011 1011 0010 0101</b>	<b>=</b>	<b>15141</b>
<b>0010 1110 1000 1101</b>	<b>=</b>	<b>11917</b>
<b>+ 0001 0100 0011 1001</b>	<b>=</b>	<b>5177</b>
<hr/>		
<b>= 0111 1101 1110 1011</b>	<b>=</b>	<b>32235</b>

Aufgabe 3.)

Addiere und wandle in Dezimalzahl um.

<b>0001 0010 1100 0111</b>	<b>=</b>	<b>4807</b>
<b>0100 1001 0110 1110</b>	<b>=</b>	<b>18798</b>
<b>+ 0100 0010 1010 1100</b>	<b>=</b>	<b>17068</b>
<hr/>		
<b>= 1001 1110 1110 0001</b>	<b>=</b>	<b>40673</b>